

智慧型複合式 受信總機



QA16

特點概述

- 採用兩線式無極性的數位技術, 配線簡易。
- 火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區, 易辨別不同訊號, 使用者可依其不同顯示區緊急程度做快速查詢, 並一一消除。
- 面板有快速警報顯示區, 能即時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示, 絕不遺漏任何一筆資料。
- 若遇定址設備有重複編碼之狀況, 則可由總機面板可顯示狀況, 減少查修時間, 輕易排除。
- 總機可設定回路隔離, 且不影響主系統整體之運作, 亦可對於定址式探測器或中繼器設定暫時隔離。
- 本機依現場作業需要, 主機可設定自保或不自保作自動復歸或自保之記憶功能與否。

功能特性

- 系統資料庫儲存於非揮發性記憶體, 若更新升級時, 使用攜帶式個人電腦, 即可現場執行改變, 非燒錄IC方式設定。
- 自我檢測功能, 可針對每一定址探測器或模組做動作/斷線/隔離等檢測及輸出連動之功能, 亦可設定單區測試, 指定任一回路模組進行測試。
- 廣播移報、排煙移報、洒水輸出地區音響各別開關控制。
- 火警動作優先顯示, 當總機於操作過程有火警訊號直接以火警動作顯示為優先。
- 連結圖控電腦主機, 可直接由電腦主機操作總機靜音、復舊、及關閉連動區域。
- 系統提供密碼保護, 以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃中動作方式。
- 具年、月、日、時、分、秒時鐘功能並能即時校時。
- 操作面板採背光式全中文文化液晶顯示器設計(320x240), 中文20字x15行或英文600字元, 可達到同時顯示6筆以上警報內容。
- (可選配)內置微型熱感式印表機及廣播移報介面或外接LED燈地圖盤, 採用RS485/RS232通訊模式。

規格說明

電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50 / 60Hz	其他規格亦可訂製
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 以上密閉式蓄電池	視電池容量, 本機會自動調節功能
充 電 電 壓、電 流	DC 26V 100mA ~ 1000mA	
回 路 電 壓、電 流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下	
外 線 阻 抗	往返40Ω以下	
系 統 數	250 個中繼器 / 1系統	可依現場需求擴充
傳 送 方 式	數位信號串列傳輸	
蓄 積 時 間	0~40 秒	可依需求設定
顯 示 功 能	火警, 瓦斯等各狀況區域總數 LCD : 各區中文(英文)說明	95mm x 125mm (20 字 x 15 行)
主 音 響	蜂鳴器 (距離1公尺85分貝以上)	
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制 / 每只中繼器	有內阻(電子式)除外
煙 探 測 器 裝 設 數	可達30個 / 每只中繼器	本廠產品
機 身 材 質	1.6mm 以上鋼板	
顏 色	珍珠白灰色	
附 屬 機 能	廣播移報、造景盤、遠端傳輸遙控 圖控軟體、人機介面、列表機	訂製品