

## 火警綜合盤

- 特性**
- 火警發生時，在自動系統未達到警報程度時，可由火災現場人員先行按下火警發信機作警報通知，此時標示燈可作點滅狀態，鈴聲鳴響警示。

**規格**

機箱面板	隱藏式面板(可作埋入式)
機箱鎖扣	一字鎖
機箱材質	米白色1.2mm鋼板烤漆
機箱構造	可直式或橫式使用
重 量	約4KG
尺 寸	440mm x 205mm x 80mm



## 火警發信機 YH-9717

- 緊急強壓警報，可立即輸出火警訊號。
- 火警強壓片上方有確認燈，確認火警信號是否傳達。
- 火警發信機蓋板內有電話插座及復歸按鍵。
- Type 1 為同步A點負電輸出，Type 2 為AB點 1 組，移報LA接點。

動作電流	DC 24V 30mA
動作接點	DC 24V 500mA
材 質	防火塑膠
附屬功能	電話插座. 確認燈 復歸鍵(可另附座)
重 量	約160g
尺 寸	140mm(直徑)x45mm(高)

## 火警警鈴 4" NQ418 / 6" NQ618

- 採用馬達驅動，耗電量低，使用壽命長。
- 火警警殼採用鋼板材質，鈴聲清脆響亮。

型 號	NQ418	NQ618
消耗電流	DC 24V 25mA	DC 24V 28mA
驅動方式	馬達	
音頻響度	距離1公尺95分貝以上	
材 質	鈴殼：鋼板	鈴座：防火塑膠
重 量	約380g	約810g
尺 寸	100mm(直徑)x50mm(高)	152mm(直徑)x58mm(高)

## 火警標示燈 YH-9719

- 使用白熾燈炮（亦可用低電流之LED），裝置於紅色燈罩內。
- 標示燈之亮度，在十公尺距離內能明顯易見。

型 號	YH-9719	YH-9719(LED)
燈泡規格	白熾燈泡30V/2W	LED
消耗電流	DC 24V 60mA	DC 24V 20mA
材 質	燈罩:玻璃或防火塑膠 燈座:防火塑膠	
重 量	玻璃:約160g 防火塑膠:約70g	
尺 寸	90mm(直徑)x70mm(高)	